

### ZION Série S

- **D43T2S** Émetteur 2 canaux
- **D43T4S** Émetteur 4 canaux

Le ZION Série S est une gamme de télécommandes de haute technologie étudiée et réalisée par DAMIK NICE, en fréquence 433,92 Mhz .

Cet émetteur ergonomique et moderne est disponible en version 2 ou 4 canaux bénéficiant du système "Rolling Code" (système à code tournant).

Cette gamme est aussi composée de récepteurs autoprogrammables en versions 2 et 4 canaux avec un module mémoire 162 utilisateurs (codes) et de module relais programmable soit en utilisation impulsionnelle, bistable ou temporisée (30 secondes).



**Spécial éclairage**

## KIT JARDIN

- 1 DX443S 220V 5A
- 2 D43T4S
- 1 DA433

ÉMETTEUR	Portatif avec antenne intégrée
Alimentation	Pile 12V (GP12)
Fréquence d'émission	433,92 Mhz SAW résonateur
Modulation	CW (A) digitale type PWM
Nombre de combinaisons	1.048.574 par canal
T° de fonctionnement	-10°C +55°C

RÉCEPTEUR	Superhétérodyne conversion simple à 455 KHZ
Alimentation	12 OU 24 Vcca ou 220V
Sensibilité	0,8uV
Indépendance entrée antenne	50 ohms
T° de fonctionnement	-20°C +60°C
Contact relais	0, 5A à 24 Vcca

PARAMÈTRES RADIO	
Stabilité en fréquence	+/- 200Khz
Puissance en sortie ERP (Effective Radiated Power )	0,05 mW
Émissions fluctuantes	< 4nW
Émissions récepteur	< 2nW

Réf.	Désignation
D43T2S	Émetteur 2 canaux
D43T4S	Émetteur 4 canaux
Kit Jardin	Composé de 1 DX443S220V 5A - 2 D43T4S - 1 DA433

## Récepteurs

Les récepteurs sont livrés avec une mémoire de 162 codes.




**DX243SM**  
Récepteur mini 2 canaux  
12/24 Vcca



**DXI43S2N**  
Carte réception pour  
armoire DAMIK et coulissants



**DX443S220V5A**  
Récepteur mini 4 canaux 220V  
IP55 livré avec 4 relais 5A  
NO/NF



**DA433**  
Antenne accordée 433Mhz